

RESETANLEITUNG

Manueller Reset der Brother Trommeleinheit DR-230 für DCP-9010 • HL-3000/3040/3045/3070/3075 MFC-9120/9125/9320/9325 u. a.

Sehr geehrte Kundin, geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Cartridge Care entschieden haben. Mit unseren hochwertigen Tonerkartuschen bieten wir Ihnen für Ihren Drucker eine kostengünstige umweltfreundliche Alternative zu den Originalpatronen der Druckerhersteller an.

Damit Ihre Cartridge Care Trommeleinheit ordnungsgemäß funktioniert, muss Ihr Drucker resettet werden. Wählen Sie die für Ihren Drucker passende Anleitung aus und folgen Sie dann Schritt für Schritt den Anweisungen.

Brother HL-Geräte

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist.
2. Drücken Sie die Tasten **+** oder **-**, bis das Display **Maschinen Info** anzeigt. Danach betätigen Sie umgehend die Taste **OK**.
3. Navigieren Sie mit den Tasten **+** oder **-** zum Menüpunkt **Lebensdauer Resetierung** oder **reset parts life** und bestätigen Sie sofort mit **OK**.
4. Drücken Sie die Tasten **+** oder **-**, bis das Display **Trommeleinheit** oder **Drum Unit** anzeigt. Bestätigen Sie sofort mit **OK**.
1. Drücken Sie die Tasten **+** oder **-**, bis die Trommel der Farbe angezeigt wird, die zurückgesetzt werden soll. Dann betätigen Sie sofort 2 Mal die Taste **OK**.

Brother DCP- und MFC-Geräte

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist und drücken Sie die Taste **Menu**.
2. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten, bis im Gerätedisplay der Menüpunkt **Geräte Info** angezeigt wird. Bestätigen Sie sofort mit der Taste **OK**.
3. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu Anzeige **Lebensd. rücks.** Bestätigen Sie sofort mit **OK**.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Trommel der Farbe aus, die zurückgesetzt werden soll. Drücken Sie dann sofort die Taste **1**.
5. Anschließend drücken Sie umgehend die Taste **Stop**.

Nun können Sie Ihren Brother-Drucker wieder wie gewohnt nutzen.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre freundlichen Druckerexperten.